Czujnik zalania LD-12 z przewodem o długości 3 m



kod: LD12

Czujnik zalania do wykrywania obecności wody w pomieszczeniach. Wyjście dwustanowe do podłączenia do wejścia binarnego, zasilanie 12 V DC, długość przewodu 3 m.
Czujnik LD-12 służy do wykrywania zalania wodą, na przykład w piwnicach, łazienkach lub pomieszczeniach technicznych. Wykrywa obecność wody, gdy połączy ona elektrody detekcyjne, i przekazuje sygnał do podłączonego systemu monitorowania lub systemu alarmowego. W zależności od swoich funkcji i ustawień system może następnie powiadomić obsługę.

Czujnik jest wyposażony w przewód przyłączeniowy o długości 3 m i wymaga zewnętrznego zasilania 12 V DC.

Podłączenie do rejestratorów Multilogger COMET M13xx

Podłączenie do rejestratorów Multilogger serii M13xx wymaga osobnego zakupu adaptera przyłączeniowego MLP006 oraz zewnętrznego zasilacza 12 V DC, na przykład zasilacza sieciowego A1510. Sposób podłączenia opisano w instrukcji podłączania czujników do rejestratorów Multilogger serii M13xx.

Dane techniczne

Wyjście	Dwustanowe, przełączanie względem GND
Maksymalny prąd przełączany	200 mA
Zasilanie	12 V DC
Zakres temperatur pracy	−10 do +40 °C
Długość przewodu	3 m
Środowisko	Wewnętrzne